

平成24年7月
株式会社 巴商会

計画停電実施地域のお客さまへご案内

計画停電が行われる前に温水機・ボイラ等の機器の電源ブレーカをお切り下さい。

通常、温水機・ボイラ等の機器は停電しても問題ありませんが、電源ブレーカをお切りにならず温水機・ボイラ等の機器が停電復帰後に一斉に稼動すると、ヒューズやブレーカが飛んだり、他の機器に影響が出る場合があります。

停電復帰後、安全をご確認の上、電源をご投入下さい。

■電源が復帰しても動作が正常に行わない場合

- ・モジュラーシステムをお使いのお客さまへ

(対象機種：BH-808G・810G・810G2・810AG・810AG2・816G・816G2・816AG・816AG2
・810BG・810BG2・810BK・810BK2・808K・808KS・808CG)

一度全ての温水機の電源をお切り下さい。

端末機から順に電源を投入して動作をご確認下さい。

(2台仕様の場合、Z機→X機)

(3台仕様の場合、Z機→Y機→X機)

(4台以上の仕様の場合、数字の大きい順に電源を投入。例：5号機→4号機→3号機→2号機→1号機)

- ・RC04D・RC06D リモコン（押しボタンスイッチ式）をご使用のお客さまへ

リモコンの表示がOFFになっているかご確認下さい。

OFFになっている場合は、リモコンのON/OFFスイッチを押し、表示をONにし、動作をご確認下さい。

- ・その他の不具合等がございましたら弊社までご連絡下さい。

■ご不明な点に関しては最寄りの当社事業所までお問い合わせください。

業務用クリーニング機の停電時の状態と対応について

洗濯機 SFTシリーズ		
工程	停電になると	状態
脱水	ドアロックが解除されます	ドアを開けることができる状態になります。脱水中に停電が起こるとバスケットは高速回転のまま、しばらく回転し続けます。 この時にドアを開けバスケット内に手を入れると大きな怪我をする可能性があり大変危険です。絶対に手を入れないで下さい。
洗濯	ドアロックが解除されます 排水弁は閉じたままです	ドアを開けることができる状態になります。選択中に停電が起こるとバスケット内は水(溶剤)が溜まった状態となります。 この時にドアを開けると水(溶剤)が溢れ出る可能性があり、作業者が洗濯の水(溶剤)をかぶる可能性があります。 また蒸気や給湯器で温度を上げている場合ですと火傷をする可能性もあり危険です。気を付けてください。 (エアーを使用した機械に関して、エアー圧がかかっている状態ではドアは開きませんが、エアー圧が下がるとドアより水(溶剤)漏れすることがあります。エアーを使用していない機械は、ドアを開けなければ停電により水(溶剤)が漏れることはありません。)
電気復帰後の対応		電源をオンすると機械は運転初期状態になります。状況に応じて運転を行ってください。
乾燥機 STTシリーズ		
工程	停電になると	状態
乾燥	ガス電磁弁は閉じます	ガス乾燥機は、ガスの電磁弁は閉まるため、停電によるガス漏れはありません。機械的に危険な状態ではありませんが バスケット内の品物が蓄熱により自然発火する恐れがありますので停電により機会が停止した場合は品物を取り出してください。 但し、すべての乾燥機において。
電気復帰後の対応		電源をオンすると機械は運転初期状態になります。状況に応じて運転を行ってください。

上記以外の機械で停電により機械が停止した場合は、取扱説明書をご確認いただき機械及び品物の損傷を未然に防ぐようご対応をお願い申し上げます。

コインランドリー機の停電時の状態と対応について

洗濯機 SFCシリーズ		
工程	停電になると	状態
脱水	ドアロックが解除されます	ドアを開けることができる状態になります。脱水中に停電が起こるとバスケットは高速回転のまま、しばらく回転し続けます。 この時にお客様がドアを開けバスケット内に手を入れると大きな怪我をする可能性があります。絶対に手を入れないで下さい。
洗濯	ドアロックが解除されます 排水弁は閉じたままです	ドアを開けることができる状態になります。選択中に停電が起こるとバスケット内は水が溜まった状態となります。 この時にドアを開けると水が溢れ出る可能性があります、お客様が洗濯の水をかぶる可能性があります。 また給湯器で温度を上げている場合ですと火傷をする可能性もあります。なお、ドアを開けなければ停電により水が漏れることはありません
保留金額は		残り時間に関係なく投入金額が反映されます。電気が復帰後スタートボタンを押すと最初から運転出来る状態となります。
電気復帰後の対応		保留金額のクリアは出来ません。再スタートはどの行程で停電が起こっても最初からの運転となります。お客様の意向により再スタートするか持ち帰って頂くか選択してもらって下さい。
乾燥機 STCシリーズ		
工程	停電になると	状態
乾燥	ガス電磁弁は閉じます	機械的に危険な状態ではありませんがバスケット内の品物が蓄熱により自然発火する恐れがありますので停電により機会が停止した場合は品物を取り出してください。
保留金額は		残り時間に関係なく投入金額が反映されます。電気が復帰後スタートボタンを押すと最初から運転出来る状態となります。
電気復帰後の対応		お客様の意向により再スタートか保留金額のクリアを行ってください。再スタートは停電時の残り時間に関係なく投入金額が反映されます。 乾燥機保留金額をクリアするときは営業中＋使用中止＋中の順に3個同時長押しして下さい。営業中ランプの点灯を確認してください。